

Konvensjonelle mc batterier med korker.						
	(Ah10/t)	Lengde	Bredde	H.inkl. pol	Polstilling -Ventilplassering	CCA
YB3L-A	3	99	57	112		30
YB3L-B	3	99	57	112		30
YB4L-B	4	121	71	94		40
YB5L-B	5	121	61	132		50
YB7-A	8	137	76	135		90
YB7L-B	8	137	76	135		90
YB9-B	9	137	76	141		90
YB9L-B	9	137	76	141		90
YB10L-A2	11	136	91	147		140
YB10L-B	11	136	91	147		140
YB12A-A	12	135	81	162		135
YB12AL-A	12	135	81	162		135
YB14-A2	14	135	90	168		160
YB14L-A2	14	135	90	168		160
YB14L-B2	14	135	90	168		160
YB16AL-A2	16	206	71	164		190
YB16-B	19	176	101	157		230
YB16L-B	19	176	101	157		230
YB16B-A	16	161	91	163		190
HYB16A-A	16	151	91	180		140
YB18L-A	18	182	92	164		190
YB30L-B	30	168	132	176		300
YHD4-12	28	204	132	165		280
Y50-N18L-A	20	206	91	164		220
Y60-N24-A	28	186	126	170		280
U1-9	24	195	130	183		200
12N24-3	24	185	125	178		210
53030	28	186	129	172		280
U1R (45576)	26	195	128	184		250

Batteriene U1-9 og U1R har skråstilte batteripoler.

AGM batterier - Må fylles og forsegles før bruk.						
	(Ah10/t)	Lengde	Bredde	H.inkl. pol	Polstilling	CCA
YTR4A-BS	2	113	48	85		30
YTX4L-BS	3	113	70	85		40
YTX5L-BS	4	113	70	105		55
YTZ6S-BS	5	110	68	110		50
YT7B-BS	5,5	150	65	92		70
YTZ7S-BS	5,5	113	70	105		60
YTX6,5L-BS	6,5	139	66	102		60
YTX7L-BS	6	113	70	130		75
YTX7A-BS	7	150	87	93		85
YTX9-BS	8	150	87	105		90
YT9B-BS	8	150	65	105		100
YTZ10S-BS	8,5	150	87	95		130
YTX12-BS	10	150	87	130		160
YT12B-BS	10	150	69	130		110
YTZ14S-BS	11	150	87	110		140
YT14B-BS	12	150	69	145		135
YTX14-BS	12	150	87	145		180
YTX14L-BS	12	150	87	145		180
YTX14AH-BS	13	134	89	166		160
YTX14AHL-BS	13	134	89	166		160
YTX15L-BS	13	175	87	130		180
YTX16-BS	14	150	87	161		200
YTX20CH-BS	18	150	87	161		220
YTX20-BS	18	175	87	155		210
YTX20L-BS	18	175	87	155		210
YTX20H-BS	18	175	87	155		250
YTX20HL-BS	18	175	87	155		250
YTX24HL-BS	21	205	87	162		300
YIX30-BS	30	168	127	177		280
YIX30L-BS	30	168	127	177		280

OBS: For montering av liggende batterier, se batterier merket FA (Factory Activated).

FA batterier er fylt og forseglet på fabrikk, og kan derfor monteres liggende. Måltabell på neste side.

AGM batterier - Factory Activated - fylt og forseglet på fabrikk. Kan monteres liggende.						
	(Ah10/t)	Lengde	Bredde	H.inkl. pol	Polstilling	CCA
YTX14-BS-FA	12	150	87	145		180
YTX14AH-BS-FA	13	134	89	166		160
YTX20L-BS-FA	18	175	87	155		210
YTX20HL-BS-FA	18	175	87	155		250
YTX20H-BS-FA	18	175	87	155		250
YIX30L-BS-FA	28	168	127	177		280

Konvensjonelle mc batterier med korker til eldre mopeder og motorsykler.						
	(Ah10/t)	Lengde	Bredde	H.inkl. pol	Polstilling -Ventilplassering	CCA
6 volt						
6N2-2A-4	2	70	47	97		20
6N4-2A-3	4	71	71	97		25
6N4B-2A-3	4	102	48	98		24
6N6-3B	6	99	57	122		48
B49-6	10	91	83	162		80
12 volt						
12N5,5A-3B	5,5	104	91	116		44
12N7-4B	8	137	75	134		90

Vognlisten og måltabellen inneholder enkelte nye artikkelnummer som tas inn ved behov.

<p>Y, YB, YHD, HYB Konvensjonelle mc batterier med korker. Batteriene leveres med syrebeholder, og må fylles før bruk.</p> <p>YT, YTX, YTR, YIX AGM batterier med god starteffekt. Batteriene leveres med syrebeholder. Etter at batteriet er fylt og forseglet er det helt vedlikeholdsfritt og klart til bruk. Batterier som heter FA (Factory Activated) er fylt og forseglet på fabrikk, og kan derfor monteres liggende.</p> <p>YTZ AGM batterier med ekstra høy starteffekt. Batteriene leveres med syrebeholder. Etter at batteriet er fylt og forseglet er det helt vedlikeholdsfritt og klart til bruk.</p> <p>6N, 12N Enkleste type mc batteri for eldre mopeder og motorsykler. Batteriene leveres med syrebeholder, og må fylles før bruk.</p>
--